

UEFI 設定値の変更方法

C77899000

本書は、『Windows 7 Professional (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード) モデルをお使いの方へ』の補足です。UEFI 設定値の変更方法について記載しています。

Windows 7からWindows 10にする場合

購入時の本機は、Windows 7 が動作するよう「BIOS モード」に設定されています。Windows 7 から Windows 10 をインストールする場合は、本機を「UEFI モード」にする必要があります。

UEFI モードにするには、「UEFI Setup ユーティリティ」の設定項目を次のとおり変更します。

- ・「Security」メニュー画面 - 「Secure Boot menu」 - 「Secure Boot」: [Enabled]
- ・「Boot」メニュー画面 - 「Launch CSM」 - : [Disabled] (自動的に変更されます)

設定値の変更方法

UEFI 設定値の変更は、「UEFI セットアップユーティリティ」で行います。

UEFI モードに変更する方法は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの  の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに  を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
Windows が起動してしまった場合は、再起動して、もう一度やり直してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、  で「Security」メニューを選択し、  で「Secure Boot menu」を選択して  を押します。
- 3** 「Secure Boot menu」のサブメニュー画面が表示されたら、  で「Secure Boot」を選択して  を押します。
- 4** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Enabled」を選択して  を押します。
- 5**  を押し、表示された画面で [Yes] が選択された状態で  を押します。
「Boot」メニュー画面 - 「Launch CSM」も、自動的に [Disabled] に変更されます。
これで変更は完了です。

Windows 10からWindows 7にする場合

Windows 10 から Windows 7 に変更する場合は、本機を「BIOS モード」にする必要があります。BIOS モードにするには、「UEFI Setup ユーティリティ」の設定項目を、次のとおり変更します。

- ・「Security」メニュー画面 - 「Secure Boot menu」 - 「Secure Boot」: [Disabled]
- ・「Boot」メニュー画面 - 「Launch CSM」 - : [Enabled]（自動的に変更されます）

設定値の変更方法

UEFI 設定値の変更は、「UEFI セットアップユーティリティ」で行います。

BIOS モードに変更する方法は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの **F2** の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **F2** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
Windows が起動してしまった場合は、再起動して、もう一度やり直してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、**→** **←** で「Security」メニューを選択し、**↓** **↑** で「Secure Boot menu」を選択して **↵** を押します。
- 3** 「Secure Boot menu」のサブメニュー画面が表示されたら、**↓** **↑** で「Secure Boot」を選択して **↵** を押します。
- 4** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、**↓** **↑** で「Disabled」を選択して **↵** を押します。
- 5** **F10** を押し、表示された画面で [Yes] が選択された状態で **↵** を押します。

「Boot」メニュー画面 - 「Launch CSM」も、自動的に [Enabled] に変更されます。

これで変更は完了です。