

バッテリー充電モードの設定

C77962000

本機には、次の 2 つのバッテリー充電モードがあります。
通常は、出荷時の設定「AC アダプター接続モード」のまま使用してください。

モード	最大充電容量	こんな場合に
バッテリー駆動モード	100%	・主にバッテリー駆動で使用する場合 (駆動時間を最大にしたい場合)
AC アダプター接続モード (出荷時の設定)	80%	・AC アダプターを常時接続して使用する場合 ・バッテリー寿命を延ばしたい場合

※「AC アダプター接続モード」で充電完了時のバッテリー残量は 80% 前後となります。

※「AC アダプター接続モード」の場合、充電が完了しても「Windows モビリティセンター」では「充電中」と表示されることがあります。

※ 本機のマニュアルに記載の充電時間 / 駆動時間は、「バッテリー駆動モード」時の値です。

バッテリー充電モードの設定変更 (UEFI 設定)

バッテリー充電モードの設定変更は、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の項目で行います。

「Security」メニュー画面－「Battery Stop Charging Setting」

バッテリー駆動モード：[100%] に設定

AC アダプター接続モード：[80%] に設定

※「バッテリー駆動モード」から「AC アダプター接続モード」に設定変更する場合は、
バッテリー残量を 80% 以下にした状態で行ってください。
81% 以上で設定変更した場合、「バッテリー充電ランプ」が点滅することがあります。

設定変更後、AC アダプターを抜き差しすると設定が完了します。
必ず AC アダプターの抜き差しを行ってください。

17.11.14 (ED)