


UEFI 設定値の変更方法

C77878000

本書は、『Windows 7 Professional (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード) モデルをお使いの方へ』の補足です。UEFI の設定値の変更方法について記載しています。

Windows 7からWindows 10にする場合

購入時の本機は、Windows 7 で動作するよう「BIOS モード」に設定されています。

Windows 7 から Windows 10 をインストールする場合は、本機を「UEFI モード」にする必要があります。


UEFI モードにするには、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の設定項目を変更します。












- 「Boot」メニュー画面－「Boot mode select」：[UEFI]

設定値の変更方法

UEFI 設定値の変更は、「UEFI セットアップユーティリティ」で行います。

UEFI モードに変更する方法は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの  の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに  を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
Windows が起動してしまった場合は、再起動して、もう一度やり直してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、  で「Boot」メニューを選択し、  で「Boot mode select」を選択して  を押します。
- 3** 「Boot mode select」のサブメニュー画面が表示されたら、  で「UEFI」を選択して  を押します。
- 4**  を押し、表示された画面で [Yes] が選択された状態で  を押します。

これで変更は完了です。

Windows 10からWindows 7にする場合

Windows 10 から Windows 7 に変更する場合は、本機を「BIOS モード」にする必要があります。BIOS モードにするには、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の設定項目を変更します。

- 「Boot」メニュー画面－「Boot mode select」：[LEGACY]

設定値の変更方法

UEFI 設定値の変更は、「UEFI セットアップユーティリティ」で行います。

BIOS モードに変更する方法は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの **F2** の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **F2** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
Windows が起動してしまった場合は、再起動して、もう一度やり直してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、**→** **←** で「Boot」メニューを選択し、**↓** **↑** で「Boot mode select」を選択して **↵** を押します。
- 3** 「Boot mode select」のサブメニュー画面が表示されたら、**↓** **↑** で「LEGACY」を選択して **↵** を押します。
- 4** **F10** を押し、表示された画面で [Yes] が選択された状態で **↵** を押します。

これで変更は完了です。